# Fiche produit | Amplificateur CATV

## Gain: 12 dB | 85-1218 MHz | Nombre de sorties: 2 | Canal de retour | Argent

Marque: Nedis | Référence article: SAMP41120ME | Code EAN: 5412810327133

### Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Canal de retour | **Oui** |
| Chemin de retour max. | **-6 dB** |
| Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil | **DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm** |
| Couleur | **Argent** |
| Courant d'entrée | **1.0 A** |
| Facteur de bruit | **5.5 dB** |
| Fiche d'alimentation | **Euro / Type C (CEE 7/16)** |
| Gain | **12 dB** |
| Impédance | **75 Ohm** |
| Largeur | **94.0 mm** |
| Longueur du câble de l'adaptateur secteur | **1.80 m** |
| Matériau | **Métal** |
| Niveau de sortie | **108 dBuV** |
| Nombre d'entrées | **1** |
| Nombre de sorties | **2** |
| Plage de fréquence de retour | **5-65 MHz** |
| Plage de fréquences | **85-1218 MHz** |
| Profondeur | **22.5 mm** |
| Taille | **59.0 mm** |
| Tension d'entrée | **5,0 VDC** |
| Type d'accessoire CATV | **Amplificateur CATV** |
| Type de connecteur | **F** |
| Type de source d'alimentation | **Alimentation secteur** |

### Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Marque | **Nedis** |
| Code de commande | **SAMP41120ME** |
| Code EAN: | **5412810327133** |
| Emballage | **Giftbox** |
| Contenu de l'emballage | **Amplificateur** |
| | **Adaptateur secteur** |
| | **Matériel d'installation** |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 mm | 50 mm | 180 mm | 260 g |
| 10 | 255 mm | 120 mm | 305 mm | 2820 g |
| 40 | 330 mm | 265 mm | 520 mm | 11740 g |

5 412810 327133